

ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Технические характеристики

Мощность двигателя, кВт	Частота вращения выходного вала, об/мин	Крутящий момент, Нм	Сервис - фактор	Передаточное число	Тип мотор - редуктора	Двигатель IEC	Радиальная нагрузка, Н
0,09	280	2,7	4,1	5	MRV025	56B4	439
	186,7	3,9	2,8	7,5			503
	140	5,1	2,4	10			553
	93,3	7,3	1,6	15			633
	70	9,2	1,3	20			697
	46,9	12	1,1	30			798
	35	15	0,9	40			878
	280	2,7	6,7	5	MRV030	56B4	597
	186,7	3,9	4,6	7,5			683
	140	5	3,6	10			752
	93,3	7,1	2,5	15			861
	70	9	2	20			948
	56	10	2	25			1021
	46,7	12	1,7	30			1085
	35	14	1,2	40			1194
	28	17	1	50			1286
	23,3	19	0,9	60			1367
	180	4,1	4,9	5		56B6	692
	120	5,9	3,4	7,5			792
	90	7,6	2,6	10			871
	60	11	1,9	15			997
	45	13	1,5	20			1098
	36	15	1,5	25			1183
	30	17	1,2	30			1257
	22,5	21	1	40			1383
	18	24	0,7	50			1490
	28	19	2	50	MRV040	56B4	2475
	23,3	21	1,7	60			2630
	17,5	26	1,3	80			2895
	14	29	1	100			3118
	30	19	2,6	30		63A6	2419
	22,5	24	1,9	40			2662
	18	27	1,5	50			2868
	15	31	1,3	60			3047
	11,3	37	1	80			3354
	9	41	0,8	100			3490
	15	32	2,3	60	MRV050	63A6	4183
	11,3	37	1,8	80			4604
	9	42	1,3	100			4840



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

технические характеристики

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

Мощность двигателя, кВт	Частота вращения выходного вала, об/мин	Крутящий момент, Нм	Сервис - фактор	Передаточное число	Тип мотор - редуктора	Двигатель ИЕС	Радиальная нагрузка, Н
0,12	280	3,6	5,1	5	MRV030	63A4	597
	186,7	5,2	3,4	7,5			683
	140	6,7	2,7	10			752
	93,3	9,5	1,9	15			861
	70	12	1,5	20			948
	56	14	1,5	25			1021
	46,7	16	1,3	30			1085
	35	19	0,9	40			1194
	28	23	0,8	50			1286
	180	5,4	3,7	5		63C6	692
	120	7,9	2,5	7,5			792
	90	10	2	10			871
	60	14	1,4	15			997
	45	18	1,1	20			1098
	36	20	1,1	25			1183
	30	23	0,9	30			1257
	46,7	17	2,6	30	MRV040	63A4	2087
	35	21	1,9	40			2298
	28	25	1,5	50			2475
	23,3	28	1,3	60			2630
	17,5	34	1	80		63C6	2895
	14	38	0,8	100			3118
	30	25	1,9	30			2419
	22,5	32	1,4	40			2662
	18	36	1,2	50	MRV050	63A4	2868
	15	41	0,9	60			3047
	23,3	29	2,3	60			3610
	17,5	35	1,9	80			3973
	14	40	1,4	100		63C6	2480
	22,5	32	2,6	40			3654
	18	38	2	50			3936
	15	42	1,7	60			4183
	11,3	50	1,4	80			4604
	9	56	1	100			4840
0,18	280	5,3	3,4	5	MRV030	63B4	597
	186,7	7,8	2,3	7,5			683
	140	10	1,8	10			752
	93,3	14	1,3	15			864
	70	18	1	20			948
	56	21	1	25			1021
	46,7	24	0,8	30			1085
	70	19	2	20	MRV040	63B4	1824
	56	23	1,7	25			1964

Мощность двигателя, кВт	Частота вращения выходного вала, об/мин	Крутящий момент, Нм	Сервис - фактор	Передаточное число	Тип мотор - редуктора	Двигатель ИЕС	Радиальная нагрузка, Н
0,18	46,7	26	1,7	30	MRV040	63B4	2087
	35	32	1,3	40			2298
	28	38	1	50			2475
	23,3	43	0,8	60		2630	
	45	29	1,5	20		71A6	2113
	36	34	1,3	25			2276
	30	38	1,3	30	2419		
	22,5	47	1	40	MRV050	63B4	2662
	35	32	2,3	40			3153
	28	39	1,9	50		3397	
	23,3	43	1,6	60		63B4	3610
	17,5	52	1,2	80			3973
	14	60	0,9	100		71A6	4280
	18	56	1,4	50			3936
	15	63	1,1	60	71A6	4183	
	11,3	75	0,9	80		4604	
	15	66	2,1	60	MRV063	71A6	5467
	11,3	79	1,6	80			6018
	9	90	1,4	100			6270
0,25	280	8	4,5	5	MRV040	71A4	1149
	186,7	11	3,6	7,5			1315
	140	14	2,8	10			1447
	93,3	21	1,9	15			1657
	70	27	1,5	20			1824
	56	32	1,2	25		71B6	1964
	46,7	36	1,3	30			2087
	35	44	0,9	40			2298
	180	22	3,5	5		71A4	1331
	120	17	2,6	7,5			1524
	90	22	2	10			1677
	60	31	1,4	15			1920
	45	40	1,1	20	MRV050	71A4	2113
	36	48	0,9	25			2276
	30	53	0,9	30			2419
	70	26	2,7	20		71B6	2503
	56	32	2,3	25			2696
	46,7	37	2,2	30			2865
	35	46	1,7	40		71A4	3153
	28	54	1,4	50			3397
	23,3	60	1,1	60		71B6	3610
	17,5	72	0,9	80			3973
	45	40	1,9	20			2900
	36	48	1,5	25	MRV063	71A4	3124
	30	54	1,7	30			3320
	22,5	67	1,2	40		71B6	3654
	18	78	1	50			3936
	15	88	0,8	60		71A4	4183
	28	56	2,4	50			4440
	23,3	63	2	60		71B6	4719
	17,5	78	1,6	80			5193
	14	87	1,4	100	MRV075		5595
	18	81	1,8	50	71A4	5145	
	15	92	1,5	60		5467	
	11,3	110	1,2	80	71B6	6018	
	9	125	1	100		6270	
	17,5	82	2,3	80	MRV075	71A4	6130
	14	94	1,9	100			6603
	11,3	117	1,7	80		71B6	7103
	9	133	1,4	100			7380

Мощность двигателя, кВт	Частота вращения выходного вала, об/мин	Крутящий момент, Нм	Сервис - фактор	Передаточное число	Тип мотор - редуктора	Двигатель IEC	Радиальная нагрузка, Н	
0,37	280	11	3	5	MRV040	71B4	1149	
	186,7	16	2,4	7,5			1315	
	140	21	1,9	10			1447	
	93,3	31	1,3	15			1657	
	70	39	1	20			1824	
	56	47	0,8	25			1964	
	46,7	53	0,8	30			2087	
	140	21	3,3	10	MRV050	71B4	1987	
	93,3	31	2,4	15			2274	
	70	40	1,8	20			2503	
	56	48	1,5	25			2696	
	46,7	55	1,5	30			2865	
	35	68	1,1	40			3153	
	28	80	0,9	50			3397	
	23,3	89	0,8	60		3610		
	180	17	4,3	5		80A6	1827	
	120	25	3,3	7,5			2091	
	90	33	2,5	10			2302	
	60	47	1,8	15			2635	
	45	60	1,3	20			2900	
	36	72	1	25	3124			
	30	80	1,1	30	3320			
	35	70	2,1	40	MRV063	71B4	4122	
	28	83	1,6	50			4440	
	23,3	94	1,4	60			4719	
	17,5	115	1,1	80			5193	
	14	129	0,9	100			5595	
	45	60	2,4	20			3791	
	36	74	2,1	25			4084	
	30	82	1,9	30		4339		
	22,5	102	1,6	40		80A6	4776	
	18	120	1,2	50			5145	
	15	137	1	60	5467			
	23,3	98	2	60	MRV075		71B4	5569
	17,5	121	1,6	80				6130
	14	139	1,3	100				6603
	18	126	1,8	50			80A6	6073
	15	144	1,5	60		6453		
	11,3	173	1,2	80		7103		
	9	196	1	100		7380		
11,3	185	1,7	80	MRV090	80A6	7859		
9	212	1,3	100			8180		
0,55	280	17	2	5	MRV040	80A4	1149	
	186,7	24	1,6	7,5			1315	
	140	32	1,3	10			1447	
	93,3	46	0,9	15			1657	
	280	17	3,7	5	MRV050	80A4	1577	
	186,7	25	2,9	7,5			1805	
	140	32	2,2	10			1987	
	93,3	46	1,6	15			2274	
	70	59	1,2	20			2503	
	56	71	1	25			2696	
	46,7	81	1	30			2865	
	35	80	0,9	40		3050		
	120	38	2,2	7,5		80B6	2091	
	90	49	1,7	10			2302	

Мощность двигателя, кВт	Частота вращения выходного вала, об/мин	Крутящий момент, Нм	Сервис - фактор	Передаточное число	Тип мотор - редуктора	Двигатель IEC	Радиальная нагрузка, Н
0,55	60	69	1,2	15	MRV050	80B6	2635
	45	89	0,9	20			2900
	70	60	2,2	20			3272
	56	73	1,8	25			3524
	46,7	83	1,9	30	MRV063	80A4	3745
	35	105	1,4	40			4122
	28	124	1,1	50			4440
	23,3	140	0,9	60			4719
	60	71	2,2	15		80B6	3444
	45	90	1,6	20			3791
	36	109	1,3	25			4084
	30	123	1,4	30			4339
	22,5	152	1,1	40	MRV075	80A4	4776
	35	108	2	40			4865
	28	129	1,6	50			5241
	23,3	146	1,4	60			5569
	17,5	180	1,1	80		80B6	6130
	14	206	0,9	100			6603
	30	128	2,0	30			5122
	22,5	159	1,5	40			5637
	18	187	1,2	50	MRV090	80A4	6073
	15	214	1	60			6453
	17,5	189	1,5	80			6783
	14	221	1,2	100			7306
	18	198	2	50		80B6	6719
	15	224	1,6	60			7140
	11,3	275	1,1	80			7859
	9,0	315	0,9	100			8180
	17,5	201	2,6	80	MRV110	80A4	8571
	14	236	2	100			9232
	11,3	299	1,9	80		80B6	9931
	9,0	344	1,5	100			10320
0,75	280	23	2,7	5	MRV050	80B4	1577
	186,7	34	2,1	7,5			1805
	140	44	1,6	10			1987
	93,3	63	1,2	15			2274
	70	81	0,9	20			2503
	93,3	63	2,2	15	MRV063	80B4	2973
	70	83	1,6	20			3272
	56	100	1,3	25			3524
	46,7	114	1,4	30			3745
	35	143	1	40		90S6	4122
	120	52	2,9	7,5			2734
	90	68	2,3	10			3009
	60	97	1,6	15			3444
	45	123	1,2	20	MRV075	80B4	3791
	36	149	0,9	25			4084
	30	167	1	30			4339
	56	102	2	25		80B4	4160
	46,7	117	2	30			4421
	35	147	1,5	40			4865
	28	177	1,2	50		90S6	5241
	23,3	200	1	60			5569
	60	98	2,4	15			4065
	45	126	1,9	20		90S6	4474
	36	153	1,4	25			4820
	30	174	1,5	30			5122
	22,5	216	1,1	40			5637

Мощность двигателя, кВт	Частота вращения выходного вала, об/мин	Крутящий момент, Нм	Сервис - фактор	Передаточное число	Тип мотор - редуктора	Двигатель IEC	Радиальная нагрузка, Н	
0,75	28	184	1,8	50	MRV090	80B4	5799	
	23,3	212	1,5	60			6163	
	17,5	258	1,1	80			6783	
	14	302	0,9	100			7306	
	30	179	2,6	30		90S6	5667	
	22,5	226	1,8	40			6238	
	18	271	1,4	50	6719			
	15	306	1,1	60	7140			
	17,5	274	1,9	80	MRV110	80B4	8571	
	14	322	1,5	100			9232	
	15	325	2,1	60			90S6	9023
	11,3	401	1,4	80				9931
	9	462	1,1	100		10320		
	11,3	407	2,1	80		MRV130		90S6
9	470	1,7	100	13500				
1,1	120	76	2	7,5	MRV063	90L6	2734	
	90	99	1,5	10			3009	
	60	142	1,1	15			3444	
	45	180	0,8	20			3791	
	186,7	49	2,6	7,5		90S4	2359	
	140	65	2	10			2597	
	93,3	93	1,5	15			2973	
	70	122	1,1	20			3272	
	56	146	1	25			3524	
	46,7	167	1	30			3745	
	90	100	2,3	10	MRV075	90L6	3551	
	50	144	1,6	15			4065	
	45	184	1,3	20			4474	
	36	225	1	25			4820	
	30	256	1	30		90S4	5122	
	93,3	96	2,1	15			3509	
	70	123	1,7	20			3862	
	56	150	1,3	25			4160	
	46,7	171	1,3	30			4421	
	35	216	1	40			4865	
	28	264	0,9	50	MRV090	90L6	5241	
	23,3	297	0,8	60			5569	
	36	231	1,6	25		90S4	5333	
	30	263	1,8	30			5667	
	22,5	331	1,2	40			6238	
	18	397	1	50			6719	
	15	448	0,8	60		90S4	7140	
	35	225	1,6	40			5383	
	28	270	1,3	50			5799	
	23,3	311	1	60			6163	
	17,5	328	0,9	80	MRV110	90L6	6200	
	22,5	345	2,3	40			7882	
	18	414	1,8	50			8491	
	15	476	1,4	60		90S4	9023	
	11,3	588	1	80			9931	
	28	281	2,3	50			7328	
	23,3	321	1,9	60			7787	
	17,5	402	1,3	80		90S4	8571	
	14	473	1	100			9232	
	11,3	598	1,4	80	MRV130	90L6	12989	
	9	689	1,1	100			13500	
	17,5	408	2,1	80		90S4	11210	
	14	480	1,5	100			12076	
1,5	186,7	67	1,9	7,5	MRV063	90L4	2359	
	140	89	1,5	10			2597	

Мощность двигателя, кВт	Частота вращения выходного вала, об/мин	Крутящий момент, Нм	Сервис - фактор	Передаточное число	Тип мотор - редуктора	Двигатель IEC	Радиальная нагрузка, Н
1,5	93,3	127	1,1	15	MRV063	90L4	2973
	70	166	0,8	20			3272
	120	105	2	7,5			3227
	90	137	1,7	10	MRV075	100L6	3551
	60	196	1,2	15			4065
	140	90	2,2	10			3065
	93,3	130	1,5	15		90L4	3509
	70	168	1,3	20			3862
	56	205	1	25			4160
	46,7	233	1	30			4421
	90	138	2,7	10	MRV090	100L6	3929
	60	201	2,1	15			4498
	45	258	1,5	20			4951
	36	314	1,2	25		90L4	5333
	30	358	1,3	30			5667
	70	171	2,1	20			4273
	56	210	1,6	25			4603
	46,7	239	1,7	30			4891
	35	307	1,2	40			5383
	28	368	0,9	50	MRV110	100L6	5799
	23,3	424	0,8	60			6163
	45	264	2,7	20			6256
	36	322	2,4	25		90L4	6739
	30	363	2,3	30			7161
	22,5	471	1,7	40			7882
	18	565	1,3	50			8491
	15	649	1,1	60			9023
	35	319	2,2	40	MRV130	100L6	6803
	28	384	1,7	50			7328
	23,3	442	1,4	60			7787
	17,5	548	0,9	80	MRV110	90L4	8571
	22,5	478	2,3	40			10309
	18	573	1,8	50			11105
	15	659	1,4	60		100L6	11801
	11,3	815	1,1	80			12989
	17,5	557	1,5	80			11210
	14	655	1,1	100		90L4	12076
2,2	186,7	100	1,8	7,5	MRV075	100LA4	2785
	140	132	1,5	10			3065
	93,3	191	1	15			3509
	70	240	0,9	20			3862
	56	304	0,8	25			3900
	46,7	346	0,8	30			4160
	186,7	101	2,9	7,5	MRV090	100LA4	3081
	140	134	2,3	10			3391
	93,3	194	1,9	15			3882
	70	252	1,4	20			4276
	56	308	1,1	25			4603
	46,7	351	1,2	30			4891
	35	433	1	40		112M6	5383
	28	548	0,9	50			5821
	120	156	2,2	7,5			3570
	90	203	1,8	10			3929
	60	294	1,4	15			4498
	45	378	1	20			4951
	70	255	2,5	20	MRV110	100LA4	5399
	56	315	2,2	25			5816

Мощность двигателя, кВт	Частота вращения выходного вала, об/мин	Крутящий момент, Нм	Сервис - фактор	Передаточное число	Тип мотор - редуктора	Двигатель IEC	Радиальная нагрузка, Н	
2,2	46,7	356	2	30	MRV110	100LA4	6181	
	35	468	1,5	40			6803	
	28	563	1,2	50			7328	
	23,3	648	1	60		7787		
	90	205	3,5	10		112M6	4965	
	60	298	2,6	15			5684	
	45	388	1,9	20			6256	
	36	473	1,6	25			6739	
	30	532	1,6	30			7161	
	35	468	2,2	40	100LA4		8897	
	28	563	1,7	50		9584		
	23,3	648	1,4	60		10185		
	17,5	816	1	80		11210		
	14	869	0,8	100		MRV130	11300	
	36	479	2,2	25			112M6	8814
	30	546	2,1	30				9366
	22,5	700	1,6	40				10309
	18	840	1,2	50				11105
	15	966	1	60	MRV150	11801		
	28	570	2,5	50		100LA4	13103	
23,3	657	1,9	60	13924				
17,5	816	1,4	80	15325				
14	960	1	100	16508				
3	186,7	136	1,4	7,5	MRV075	100LB4	2785	
	140	180	1,1	10			3065	
	93,3	261	0,8	15			3509	
	186,7	138	2,1	7,5	MRV090	100LB4	3081	
	140	182	1,7	10			3391	
	93,3	264	1,4	15			3882	
	70	344	1	20			4273	
	56	420	0,9	25			4603	
	46,7	479	0,9	30			4891	
	93,3	264	2,5	15			MRV110	100LB4
	70	348	1,9	20	5399			
	56	430	1,6	25	5816			
	46,7	485	1,5	30	6181			
	35	638	1,1	40	6803			
	28	767	0,9	50	7328			
	120	212	3,1	7,5	132S6	4511		
	90	280	2,5	10		4965		
	60	406	1,9	15		5684		
	45	528	1,4	20		6256		
	56	429	2,2	25		7607		
	46,7	491	2,1	30	MRV130	100LB4	8084	
	35	638	1,6	40			8897	
	28	767	1,3	50			9584	
	23,3	884	1	60			10185	
	17,5	1113	0,8	80			11210	
	90	280	3,4	10		132S6	6494	
	60	406	2,6	15			7434	
	45	535	1,9	20			8182	
	36	653	1,6	25			8814	
	30	745	1,6	30			9366	
22,5	955	1,2	40	MRV150	100LB4	10309		
28	777	1,8	50			13103		
23,3	896	1,4	60			13924		
17,5	1113	1	80			15325		
14	1310	0,8	100			16508		



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

технические характеристики



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

Мощность двигателя, кВт	Частота вращения выходного вала, об/мин	Крутящий момент, Нм	Сервис - фактор	Передаточное число	Тип мотор - редуктора	Двигатель IEC	Радиальная нагрузка, Н
4	186,7	182	1	7,5	MRV075	112M4	2785
	140	240	0,8	10			3065
	186,7	184	1,6	7,5	MRV090	112M4	3081
	140	242	1,3	10			3391
	93,3	352	1	15			3882
	70	458	0,8	20			4273
	140	243	2,5	10	MRV110	112M4	4285
	93,3	352	1,9	15			4905
	70	464	1,4	20			5399
	56	573	1,2	25			5816
	46,7	647	1,1	30		132M6	6181
	120	283	2,3	7,5			4511
	90	374	1,9	10			4965
	60	541	1,4	15			5684
	56	573	1,6	25	MRV130	112M4	7607
	46,7	655	1,6	30			8084
	35	851	1,2	40			8897
	28	1023	1	50			9584
	23,3	1179	0,8	60		132M6	10185
	120	287	3,1	7,5			5901
	90	374	2,6	10			6494
	60	541	2	15			7434
	45	713	1,5	20	MRV150	112M4	8182
	36	870	1,2	25			8814
	28	1036	1,4	50			13103
	23,3	1195	1,1	60			13924
	17,5	1484	0,8	80	MRV185	132S4	15325
	28	1019	2,3	50			—
	23,3	1195	1,9	60			—
	17,5	1500	1,4	80			—
	14	1766	1	100			—
5,5	186,7	253	2,2	7,5	MRV110	132S4	3893
	140	334	1,8	10			4285
	93,3	484	1,4	15			4905
	70	638	1	20			5399
	56	711	0,9	25	MRV130	132S4	5816
	140	334	2,5	10			5605
	93,3	490	1,9	15			6416
	70	645	1,4	20			7062
	56	788	1,2	25			7607
	46,7	900	1,2	30			8084
	35	1171	0,9	40	MRV150	132S4	8897
	28	1462	0,8	50			9786
	70	645	2,0	20			9654
	56	788	1,5	25			10400
	46,7	934	1,3	30			11051
	35	1171	1,3	40			12163
	28	1426	1	50	MRV185		13103
	23,3	1643	0,8	60			13924
	56	777	2,5	25			—
	46,7	864	2,5	30			—
	35	1168	2,2	40			—
	28	1402	1,7	50			—
	23,3	1643	1,4	60			—
	17,5	2063	1	80			—

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

Мощность двигателя, кВт	Частота вращения выходного вала, об/мин	Крутящий момент, Нм	Сервис - фактор	Передаточное число	Тип мотор - редуктора	Двигатель IEC	Радиальная нагрузка, Н
7,5	186,7	345	1,6	7,5	MRV110	132M4	3893
	140	455	1,3	10			4285
	93,3	660	1	15			4905
	186,7	349	2,1	7,5			5092
	140	455	1,8	10	MRV130	132M4	5605
	93,3	668	1,4	15			6416
	70	880	1	20			7062
	56	1074	0,9	25			7607
	46,7	1228	0,8	30	MRV150	132M4	8084
	70	880	1,5	20			9654
	56	1074	1,1	25			10400
	46,7	1274	0,9	30			11051
	35	1596	0,9	40	MRV185	132M4	—
	56	1060	1,8	25			—
	46,7	1179	1,9	30			—
	35	1593	1,6	40			—
11	28	1911	1,2	50	MRV150	160M4	—
	23,3	2240	1	60			—
	186,7	512	2,3	7,5			6962
	140	675	1,8	10			7663
	93,3	990	1,3	15	MRV185	160M4	8771
	70	1291	1	20			9654
	56	1576	0,8	25			10400
	93,3	922	1,9	15			—
	70	1274	1,8	20	MRV185	160M4	—
	56	1554	1,3	25			—
15	46,7	1729	1,3	30			—
	35	2336	1,1	40			—
	28	2803	0,8	50			—
	186,7	698	1,7	7,5	MRV150	160LA4	6962
	140	921	1,3	10			7663
	93,3	1351	0,9	15			8771
	140	900	2	10	MRV185	160LA4	—
	93,3	1257	1,4	15			—
18,5	70	1737	1,3	20			—
	56	2100	0,9	25			—
	46,7	2336	0,9	30			—
	186,7	823	2,1	7,5	MRV185	180M4	—
22	140	1110	1,6	10			—
	93,3	1550	1,1	15			—
	70	2143	1,0	20			—
	186,7	979	1,8	7,5	MRV185	180L4	—
	140	1320	1,3	10			—
	93,3	1844	0,9	15			—
	70	2548	0,9	20			—

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫПРОМ
РЕД

Технические характеристики

Мощность двигателя, кВт	Частота вращения выходного вала, об/мин	Крутящий момент, Нм	Сервис - фактор	Передаточное число			Тип мотор - редуктора	Двигатель IEC	Радиальная нагрузка, Н
				общее	1-й ступени	2-й ступени			
0,06	4,7	57	1,3	300	10	30	DRV030/040	56A4	3490
	3,5	70	0,9	400	10	40			3490
	2,8	96	0,6	500	20	25			3490
	2,3	104	0,7	600	20	30			3490
	1,9	121	0,6	750	25	30			3490
	1,6	139	0,5	900	30	30			3490
	1,2	166	0,4	1200	40	30			3490
	0,9	196	0,4	1500	50	30			3490
	0,78	218	0,3	1800	60	30			3490
	0,58	261	0,2	2400	60	40			3490
	0,47	300	0,2	3000	60	50			3490
	0,4	279	0,1	4000	50	80			3490
	0,28	338	0,1	5000	50	100			3490
	1,6	141	1	900	30	30	DRV030/050	56A4	4840
	1,2	169	0,7	1200	40	30			4840
	0,93	199	0,7	1500	50	30			4840
	0,78	222	0,7	1800	60	30			4840
	0,6	266	0,5	2400	60	40			4840
	0,5	307	0,4	3000	60	50			4840
	0,35	288	0,3	4000	50	80	DRV030/063	56A4	4840
	0,29	311	0,3	4800	60	80			4840
	0,9	203	1,1	1500	50	30			6270
	0,78	225	0,9	1800	60	30			6270
	0,58	276	0,8	2400	60	40	DRV040/075	56A4	6270
	0,47	319	0,7	3000	60	50			6270
	0,35	306	0,6	4000	80	50			6270
	0,28	360	0,4	5000	50	100			6270
	0,6	330	1,1	2400	60	40	DRV040/090	56A4	7380
	0,47	377	0,8	3000	60	50			7380
	0,35	355	0,7	4000	80	50			7380
	0,28	419	0,5	5000	100	50			7380
	0,5	405	1,4	3000	60	50	DRV040/090	56A4	8180
	0,35	365	1,3	4000	80	50			8180
	0,28	431	1,0	5000	100	50			8180
0,09	4,7	88	0,8	300	10	30	DRV030/040	56B4	3490
	3,5	107	1,2	400	10	40	DRV030/050	56B4	4840
	2,8	123	1	500	10	50			4840
	2,3	159	0,9	600	20	30			4840
	1,9	185	0,8	750	25	35	DRV030/063	56B4	4840
	1,6	212	0,7	900	30	30			4840
	1,6	200	1,0	900	30	30			6270
	1,2	263	0,9	1200	40	30	DRV040/075	56B4	6270
	0,93	305	0,7	1500	50	30			6270
	0,9	359	1,1	1500	50	30	DRV040/090	56B4	7380
	0,78	404	1	1800	60	30			7380
	0,58	496	0,7	2400	60	40			7380
0,12	0,5	608	0,9	3000	60	50	DRV040/090	56B4	8180
	0,35	548	0,8	4000	80	50			8180
	4,7	118	1,2	300	10	30	DRV030/050	63A4	4840
	3,5	142	0,9	400	10	40			4840
	2,8	164	0,7	500	10	50	DRV030/063	63A4	4840
	2,8	171	1,3	500	10	50			6270
	2,3	208	1,1	600	20	30			6270
	1,9	241	0,9	750	25	30			6270
	1,6	324	1,2	900	30	30	DRV040/075	63A4	7380
	1,2	399	0,9	1200	40	30			7380
	0,78	546	0,9	1800	60	30	DRV040/090	63A4	8180

Мощность двигателя, кВт	Частота вращения выходного вала, об/мин	Крутящий момент, Нм	Сервис - фактор	Передаточное число			Тип мотор - редуктора	Двигатель IEC	Радиальная нагрузка, Н
				общее	1-й ступени	2-й ступени			
0,75	4,7	871	1,5	300	10	30	DRV050/110	80B4	10320
	3,5	1126	1,1	400	10	40			10320
	2,8	1357	1,1	500	10	50			13500
	2,3	1631	1	600	20	30			13500
	1,9	2005	0,9	750	25	30	DRV063/130	80B4	13500
	1,6	2283	0,8	900	30	30			13500
	2,8	1290	1,8	500	10	50	DRV063/150	80B4	18000
	2,3	1529	1,7	600	15	40			18000
	1,9	1783	1,3	750	15	50			18000
	1,6	2215	0,9	900	30	30			18000
1,1	4,7	1312	1,3	300	10	30	DRV063/130	90S4	13500
	3,5	1671	1	400	10	40			13500
	2,8	1991	0,8	500	10	50			13500
	9,3	752	3,1	150	7,5	20	DRV063/150	90S4	18000
	7,0	966	2,4	200	10	20			18000
	5,6	1175	1,7	250	10	25			18000
	4,7	1364	1,7	300	15	20			18000
	3,5	1617	1,6	400	10	40			18000
	2,8	1893	1,2	500	10	50			18000
	2,3	2242	1,2	600	15	40	DRV063/150	90L4	18000
	1,9	2616	0,9	750	15	50			18000
1,5	4,7	1789	1	300	10	30	DRV063/130	90L4	13500
	3,5	2279	0,7	400	10	40			13500
	9,3	1026	2,3	150	7,5	20	DRV063/150	90L4	18000
	7,0	1317	1,8	200	10	20			18000
	5,6	1602	1,3	250	10	25			18000
	4,7	1860	1,3	300	15	20			18000
	3,5	2208	1,2	400	10	40			18000
	2,8	2582	0,9	500	10	50			18000
	2,3	3057	0,9	600	15	40			18000